Ficha técnica del producto

Cable de puesta a tierra ESD, negro, botón a presión/terminal de anillo, para revestimientos de suelo

ES | 2026-11-12



Referencias: DSWL32120 - DSWL24941 (2 variantes)

Cable de puesta a tierra ESD negro con botón a presión de 10 mm y terminal de anillo, y resistencia de seguridad de 1 MΩ. Disponible en longitudes de 1,8 m o 4,5 m para conectar revestimientos de suelo al punto de puesta a tierra.

Descripción

El cable conecta un revestimiento de suelo ESD con el punto de puesta a tierra mediante el botón a presión y cierra así la vía de descarga.

Por un lado, el botón a presión de 10 mm encaja en el revestimiento; por el otro, el terminal de anillo se atornilla al punto de puesta a tierra. La variante de 1,8 m tiene un terminal de anillo de 4 mm; la variante de 4,5 m salva recorridos más largos hasta la conexión.

La resistencia de seguridad integrada de 1 MΩ limita la corriente si una persona entra en contacto con un cable bajo tensión. Por ello forma parte del equipamiento básico de todo cable de puesta a tierra en el área ESD.

Ámbitos de uso típicos

• Puesta a tierra de revestimientos de suelo ESD y alfombrillas de suelo

• Conexión a regletas de puesta a tierra

• Reequipamiento de superficies existentes

• Sustitución de cables de puesta a tierra dañados

En qué debe fijarse al elegir

• Longitud: 1,8 m para distancias cortas; 4,5 m si el punto de puesta a tierra está más lejos.

• Terminal de anillo: compruebe que el terminal de anillo encaje con el tornillo del punto de puesta a tierra.

• Botón a presión: el revestimiento debe tener un botón a presión de 10 mm.

Datos técnicos

Variantes	2 (referencias, véase la tabla)
Resistencia de disipación	Resistencia de seguridad de 1 MΩ
Conexión	Botón a presión de 10 mm / terminal de anillo
Limpieza	utilice limpiadores ESD adecuados
Suministro	bajo petición, presupuesto con precio y unidad de embalaje

Indicaciones de uso

Tienda el cable de modo que no se doble ni lo pisen vehículos, y compruebe con regularidad que el botón a presión esté bien sujeto. Para la limpieza son adecuados los limpiadores ESD apropiados.

Preguntas frecuentes

Complementos adecuados: accesorios de puesta a tierra ESD · todos los artículos ESD · fundamentos de ESD

Ver la ficha técnica (página web, alemán)

Variantes

Versión	Referencia
Botón a presión de 10 mm/terminal de anillo de 4 mm; 1,8 m	DSWL32120
Botón a presión de 10 mm/terminal de anillo; 4,5 m	DSWL24941

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.